

# Gigaset S810H

## Kontaktmanager in Bestform

- Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur schnurlosen Telefonanlage
- Mit Bluetooth® 2.0
  - Headset-Anschluss
  - vCard-Transfer mit Handy
  - Kabellose Verbindung zum PC
- Mini-USB-Anschluss
- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte, mit Datensynchronisation über PC
- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 30 x 37 mm (B x H)
- Anrufanzeige mit Bild (Picture CLIP)



### Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter [www.gigaset.com/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/kompatibilitaet).

## Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher und akustikoptimierter Gehäuse-Konstruktion
- 4 Freisprech-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation
- Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- Klinkenbuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- Bluetooth® 2.0 für Headset-Anschluss (Freisprech- und Headset-Profile)

## Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards): Vorname, Name, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag und Foto / Sound für Picture (VIP-Ruf)
- vCard-Transfer mit Handy per Bluetooth® 2.0
- Schneller Zugriff durch Namenseingabe
- Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- Extra Großschrift einstellbar für Adressbuch, Wahlwiederholung, Anrufliste
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern

- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 0)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Automatische Wahl der Amtskennziffer
- Automatische Netzanbietervorwahl programmierbar (Pre-Selection)

## Display

- Beleuchtetes grafisches TFT-Farb-Display 30 x 37 mm (B x H), 128 x 160 Pixel
- Brillante Farben (65.000)
- 5 verschiedene Farbschemas einstellbar
- Im Standby Anzeige verschiedener Screensaver: Uhr (digital oder analog) oder Farbbilder
- Im Ruhezustand
  - Anzeige von Datum und Zeit
  - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
  - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer oder der Gebühren (netzanbieterabhängig)

## Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- Mit individueller Klingelmelodie
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt

# Gigaset

Wherever you go.

- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (z. B. BMP / MP3)
- 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne einstellbar für externe / interne Anrufe

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Beleuchtete Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten: für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- SMS-Benachrichtigung bei verpasstem Anruf an externe Rufnummer einstellbar

## Tastatur

- Tastatur aus hochwertigem Material (metal dome-Technologie)
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich (weiß)
- Tastenbeleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- Beleuchtete Gesprächs- und Nachrichten-Taste
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über \*-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Mute-Taste, Mikrofon stumm schalten

## Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Display-Tasten
- Menüansicht einstellbar: alle Funktionen (Experten-Modus) oder eingeschränkt (Standard-Modus)

## SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speichern von 30 SMS mit 90 Zeichen
- Allgemein-Postfach und bis zu 3 personalisierte Postfächer
- Komfortabler Zugang zu SMS-Services (Info-Channels)
- Versendung von E-Mails über SMS
- Kopieren von Telefonnummern von SMS in das Telefonbuch

## PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mini-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth® 2.0.

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Bilder (.BMP) für Picture CLIP und Screensaver speicherbar

- Melodien / Sounds (.MP3) für persönliche Klingelmelodien
- Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,5 MB (ca. 100 Bilder)
- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook

Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 / 8.1 (32- und 64-Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

## Weitere Funktionen

- Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit
  - einstellbarer Melodie
  - Schlummer-Funktion
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
  - an extern, z. B. Handy
  - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

## ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

## Technische Daten

Standards	DECT, GAP, Bluetooth® 2.0	
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Standby: bis zu 180 Std.</li> <li>○ Sprechzeit: bis zu 13 Std.</li> <li>○ Akku: 2 x AAA (NiMH)</li> <li>○ Ladezeit: ca. 7 Std.</li> <li>○ Reichweite               <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Gebäuden: bis zu 50 m</li> <li>- im Freien: bis zu 300 m</li> </ul> </li> <li>○ Abmessungen: 146 x 49 x 26 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 125 g (inkl. Akku)</li> </ul>	
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil</li> <li>○ Abmessungen: 87 x 83 x 39 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 35 g</li> </ul>	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 Mobilteil Gigaset S810H</li> <li>○ 1 Ladeschale</li> <li>○ 1 Steckernetzteil</li> <li>○ 2 AAA-Akku (NiMH)</li> <li>○ 1 Akku-Deckel</li> <li>○ 1 Gürtelclip</li> <li>○ 1 Bedienungsanleitung</li> </ul>	
Gerätefarbe	Stahlgrau	
Datenblatt-Version	11.05.2015	